



專 利 所 有 仿 冒 必 究

產品特色



節能電源

- 輸出電壓、電流、溫度數字顯示
- 智能檢測輸出不良：繼電器及LCD閃爍報警
- 螺絲/導軌兩用安裝
- 節省安裝工時(一個動作就安裝完成)
- 全範圍輸入帶PFC功能
- 符合節能電源 80Plus 規範
- 91%超高效率
- 內建輸出穩定度監控電表
- 可串聯及逆接使用
- 自然散熱、無風扇、壽命長
- 100% 燒機測試
- EN 62368認證通過
- 2 年保質期
- 輸出電壓可另做設計修改:5V~60VDC

尺寸：100(H)*83(D)*49(W)mm

重量：365g

一般性規格

輸入

輸入範圍	90~264VAC 120~380VDC
輸入頻率	47~63Hz
突波電流 (25°C)	20A/110VAC 40A/220VAC
功率因素	95% Min.

輸出

保持時間	13mS
短路保護	自動回復
過負載保護	過功率保護

VAT模組內建電源正常繼電器1A輸出接點

詳細規格

120 Watts

機 型	輸出電壓 可調 ± %	負載(電流) ¹			紋波 & 噪聲 ⁴	線 調整率 ²	負載 調整率 ³	效率 ⁵	過電壓
		最小	額定	最大					
RPH1120D-12CBD	V : +12V ±10%	0A	10.0A	10.0A	120mV	±1%	±1%	91% Ref.	17.1 ~ 18.9V
RPH1120D-24CBD	V : +24V ±10%	0A	5.0A	5.0A	240mV	±1%	±1%	89% Ref.	31.4 ~ 34.7V
RPH1120D-48CBD	V : +48V ±10%	0A	2.5A	2.5A	480mV	±1%	±1%	91% Ref.	64.6 ~ 71.4V

導軌式電源編碼規則

例: 型號: RPH1120D-24C□D

功能選項:

端子台類別: "B": 壓接式端子台及電壓、電流、溫度監控

"E": 綠色端子台及電壓、電流、溫度監控

智能數顯報警說明:

- 電壓報警動作點: 輸出電壓值不在±10%範圍內。電壓LCD閃爍顯示, 繼電器開路。
- 電流報警動作點: 大於輸出電流值的100%。電流LCD閃爍顯示, 繼電器開路。
- 溫度報警動作點: 電源外殼面板溫度在零下20度及零上75度。溫度LCD閃爍顯示, 繼電器開路。
- 報警繼電器為常閉接點(正常時兩個接點短路; 電源異常時開路)

CE 標準

EN 55032, EN 55024,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
(EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,
EN 61000-4-11), A級重工業標準
LVD: EN 62368-1:2014

安規標準



UL 508 設計符合

CE 認證

工作環境

工作溫度範圍
工作濕度範圍
儲存溫度範圍
振動測試

-15 ~ 60°C, 周圍溫度
20 ~ 90% RH, 無結露
-20 ~ 85°C, 周圍溫度
2G, 10~500Hz, 3 axes

備 註

1. 每一組輸出皆可提供其最大負載但總負載量不可超過額定值
2. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
3. 負載調整率是在 220VAC 輸入的情況下由 20% 至 100% 的額定負載做測試
4. 紋波&噪聲是使用20MHz示波器在220VAC輸入及額定負載使用20公分線長終端測試點並聯0.1uF/630V 金屬電容及47uF 電解電容做測試
5. 效率是在 220VAC 輸入及額定負載情況下做測試
6. 保持時間是在 220VAC 輸入及額定負載情況下做測試
7. 輸出電壓可調範圍是在5%以上的額定負載下作測試
8. 本公司沒有事前通知情況下, 保有規格修改之權利

WEB : <http://www.switching-powers.com>E-mail : rp21003f@ms7.hinet.net

Tel : 886-2-22997550

Fax : 886-2-22997596

REIGNPOWER
S.M.P.S